

XAR 2000

- ▼ Para uso com as centrais Intelbras série 2000, exceto ANM 2003
- ▼ Recepção de até 128 dispositivos (sensores e controle remoto) na série AMT e até 48 dispositivos na série ANM
- ▼ Reconhecimento de até 62 usuários pelo controle remoto (na série AMT)

FACILIDADES

- ▼ Fácil instalação
- ▼ Conexão através do barramento da central Intelbras
- ▼ Alimentação através do barramento das centrais Intelbras



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	9 a 16 VDC
Temperatura de operação	-10 °C a +50 °C
Freqüência	433,92 MHz
Smart Code - 24 bits	Sim
Alcance RF	100 m sem obstáculos
Consumo	30 mA
Peso	66,8 g
Dimensões (L x A x P)	131 x 82 x 31 mm

CORES 	433,92 MHz 	24bits 	100m 	
Freqüência de operação de 433,92 MHz	Tecnologia "Smart Code" (código fixo - 24 bits)	Alcance de 100 metros sem obstáculos		