

### IPR 8000

### Porteiro residencial



- ▶ Possui 2 saídas para fechadura: saída eletromagnética (12 V) e contato seco
- ▶ Capacidade para até 3 módulos internos
- ▶ Comunicação via protocolo digital: mais segurança no acionamento dos dispositivos

# SEGURANÇA ELETRÔNICA

Segurança em dobro para você


O porteiro residencial IPR 8000 é o único que permite o acionamento de dois portões, emite aviso sonoro\* caso o visitante deixe o portão aberto e possibilita interface com centrais de alarme. Com design diferenciado de traços leves e modernos, traz segurança e conforto para sua casa ou escritório.

## IPR 8000

## Porteiro residencial



### Conexões:



### Facilidades:

- Instalação com 2 fios (+ e -)
- Tecla luminosa
- Proteção contra intempéries
- Proteção contra curto-circuito
- Aviso sonoro se violado
- Sensor de porta aberta: aviso sonoro no módulo interno\*
- Opção de fonte interna ou externa
- Ajuste de volume no módulo externo

### Características Técnicas:

Abertura	Fechadura eletromagnética: 12 V / A Acionamento de contato seco: 24 V / A
Comunicação	Via protocolo digital próprio
Alimentação	Fonte interna: 90-240 V (automática) Fonte externa: 18 V/330 mA
Tensão de operação	18 V
Frequência de operação	50/60 Hz
Consumo	< 1 W
Tipo de conexão	Conector de pressão (engate rápido)

\* Necessário sensor magnético.

01/11

PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS  
CONHEÇA A AMAZÔNIA



Intelbras S/A Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rua Barão de Itaipá, 330 - Flores - Manaus/AM - 69058-448  
CNPJ: 82.901.000/0015-22  
IE (SEFAZ-AM): 06.200.633-9  
www.intelbras.com.br/maxcom

intelbras  
Maxcom